

145 MHz, 2 * 5 Elemente Kreuz Yagi-Antenne

XYA14510E

- Linie: ECO
- Frequenz: 145 MHz
- Gewinn: 9,7 dBi
- Öffnungswinkel: E = 53° | H = 67°
- Anschluss: Qualitäts N - Buchse
- Belastbarkeit: 350 W CW / 700 W PEP
- Montagetyp: Vormast
- Gewicht: 1,9 kg
- Winddruck: 65 N bei 120 km/h, 115 N bei 160 km/h
- VorRückverhältnis F/B: 27,8 dB
- Länge: 1,6 m
- Sauberes Strahlungsdiagramm, beste Voraussetzung für erfolgreiches Stocken zu Hochleistungs-Antennengruppen
- Gemessene 50 Ω Anpassung, mit kalibriertem Messequipment
- Breitbandige 50 Ω Anpassung; VSWR siehe Anpass-Diagramm
- Leicht zerlegbar, daher sehr gut für Portabel Betrieb geeignet
- Phasenleitungen für zirkulare Polarisierung der X-Yagis finden Sie in der Antennenübersicht
- Mastschelle und Verbindungsteile aus verzinktem Stahl

[LINK ZUR WEBSEITE](#)

Preis inkl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten

219,00 EUR